

KD-134A

NEXA®

E 63 035 16

ART.NR: 13311

Optisk standard brandvarnare med ett 1 års batteri



Allmänt

- * Fotoelektrisk givare för pyrande glödbärare
- * Testknapp för drift och larm
- * Varning vid låg batterinivå. Varnar i 30 dagar.
- * Kraftig larmsignal på 85 dB
- * Bruksanvisning på Svenska - Engelska - Norska - Finska
- * Levereras med plugg och skruv i blisterförpackning

FIRE & SAFETY®

Benämning	KD-134A
Artikelnummer	13311
E-nummer	63 035 16
Förpackning	Blister
Mått	10 cm (Diameter) x 3,4 cm hög
Strömförsörjning	1 styck 9V batteri (livslängd ca 10-14 månader)
Strömförbrukning i viloläge	6-12 μ A
Drifttemperatur	0°C till +40°C
Certifierad av ANPI	EN 14604:2005

Prestandadeklaration: **NEXA13311-CPR-001** finns på vår hemsida

WWW.NEXA.SE