

KD-134A

OPTISK BRANDVARNARE, 2-PACK

**FIRE &
SAFETY**



En pålitlig brandvarnare med med dubbel funktionskontroll, blinkande LED och testknapp. Upptäcker snabbt långsamt pyrande bränder. Batteri livslängd: ca 1 år beroende på intilliggande miljö.

- Snabb och enkel installation
- Signal vid låg batterispänning
- Levereras med plugg och skruv för montering.
- Bruksanvisning på svenska, norska, finska och engelska finns i förpackning samt på nexa.se
- Certifierad av BSI; EN 14604:2005



TEKNISK DATA

Strömkälla	Batteri 9V (ingår)
Larmsignal	85 dB vid 3 meter
Driftstemperatur	-10 till +40 °C
Mått	Ø 101 mm, 34 mm hög
EAN	7330545133141
Art nr E-nummer	13314 63 035 17